

Добавление карт доступа в вызывные панели



Добавление карт доступа

Добавить карту можно двумя способами либо через мастер карту, либо напрямую через Web-интерфейс вызывной панели.

Важно: Что бы карта корректно работала – необходимо проверить выставленное время на устройстве.

Добавление через мастер карту:

Необходимо приложить мастер карту к вызывной панели – она издаст сигнал и перейдет в режим добавления.

После этого можно добавить до 5 карт последовательно прикладывая их к вызывной панели.

Для завершения процедуры добавления карт необходимо еще раз приложить мастер карту.

Если требуется добавить больше карт - повторить цикл «мастер карта» – «от 1 до 5 карт доступа» - «мастер карта»

Добавление через Web-интерфейс:

Необходимо открыть браузер, перейти по IP-адресу вызывной панели на ее Web-интерфейс.

Далее перейти в настройки «Пользователи» либо «Управление людьми»

В зависимости от версии прошивки интерфейс может отличаться, ниже скриншоты расположения нужного пункта меню на разных прошивках.

The screenshot displays the iFLOW web interface. The top navigation bar includes the iFLOW logo, a home icon, and tabs for 'Управление доступом', 'Видеодомофон', and 'Человек'. The 'Человек' tab is highlighted with a red box and a red arrow. The left sidebar contains various icons, with the user icon highlighted by a red box and a red arrow. The main content area shows the 'Состояние двери' (Door Status) section with a video feed and two door models (F-VI-2423ISMCK) labeled 'Контролируется'. Below this is the 'События в реальном времени' (Real-time Events) table:

Иденти...	Имя	№ карты	Типы событий	Время	Дверь ID	Операция
--	--	--	Удаленно: Вход	2026-08-04 13:47:15	--	--

Below the table is the 'Присоединенное устройство' (Connected Device) section, showing statistics for 'Домофон' (0), 'Внутренняя станция' (0), and 'decoder' (1). The bottom section shows a list of users with filters and a search bar. The 'Человек' tab is highlighted with a red box and a red arrow.

После этого необходимо кликнуть на «+ Добавить», появится окно добавления пользователя, в этом окне Вы можете указать нужную информацию.

Необходимо корректно указать время действия карты, начало и конец периода.

После этого перейти к добавлению карты и либо ввести код карты вручную, либо считать с помощью устройства.

В конце необходимо сохранить созданного пользователя.